

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

https://teledynelecroy.nt-rt.ru || tcy@nt-rt.ru

Осциллографические пробники

Пассивные зонды

Пассивные датчики являются стандартными датчиками, которые поставляются с большинством осциллографов. Типичные пассивные пробники обеспечивают затухание / 10 и имеют высокое входное сопротивление 10 МОм. Такое высокое входное сопротивление означает, что пассивные пробники являются идеальным инструментом для низкочастотных сигналов, поскольку нагрузка цепи на этих частотах сводится к минимуму. Пассивные пробники рассчитаны на напряжение не менее 400 В, а некоторые - до 600 В. Пассивные пробники Teledyne LeCroy имеют чувствительный штифт, который указывает осциллографу автоматически масштабировать сигналы, не требуя ввода данных пользователем.



Пассивные датчики являются стандартными датчиками, которые поставляются с большинством осциллографов. Типичные пассивные пробники обеспечивают затухание 10: 1 и имеют высокое входное сопротивление 10 МОм. Такое высокое входное сопротивление означает, что пассивные пробники являются идеальным инструментом для низкочастотных сигналов, поскольку нагрузка цепи на этих частотах сводится к минимуму. Пассивные датчики рассчитаны на напряжение не менее 400 В, а иногда и до 600 В. Пассивные пробники Teledyne LeCroy имеют чувствительный штифт, который указывает осциллографу автоматически масштабировать сигналы, не требуя ввода данных пользователем.

Каждый пассивный пробник рекомендуется для определенного осциллографа, поскольку использование правильного пассивного пробника и правого осциллографа означает, что пробник будет надлежащим образом скомпенсирован по всей полосе пропускания. Использование датчиков с другим осциллографом позволит вам компенсировать только низкие частоты.

Серия осциллографов	модель	Пропускная способность	Вход R	Вход C	ослабление	Максимальное напряжение
9300 серия	PP005A	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	600 В
Серия HDO4000A (200 МГц)	PP017	200 МГц	10 МОм	12 пф	10: 1	350 В
	PP023	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP026	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия HDO4000A (> = 350 МГц)	PP018	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	350 В
	PP023	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP026	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия HDO6000A	PP018	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	350 В
	PP023	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP026	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия HDO8000A	PP018	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	350 В
	PP023	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP026	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия MDA800A	PP018	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	350 В
	PP023	500 МГц	10	10	10: 1	500 В

			МОм	пф		
	PP026	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия HDO9000	PP022	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP024	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия LC	PP005A	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	600 В
	PP006D	500 МГц	10 МОм	12 пф	10: 1	500 В
Серия LT	PP006A	500 МГц	10 МОм	12 пф	10: 1	600 В
Серия WaveAce (200 МГц)	PP016	300 МГц 10 МГц	10 МОм 1 МОм	12 пф 46 пф	10: 1 1: 1	600 В
Серия WaveJet (A) (= 200 МГц)	PP010	200 МГц	10 МОм	12,5 пф	10: 1	600 В
Серия WaveJet (A) (= 350 МГц)	PP006A	500 МГц	10 МОм	12 пф	10: 1	600 В
	PP006D	500 МГц	10 МОм	12 пф	10: 1	500 В
WaveJet Touch	PP006A	500 МГц	10 МОм	12 пф	10: 1	600 В
	PP006D	500 МГц	10 МОм	12 пф	10: 1	500 В
Серия WaveMaster 8 Zi (A, B)	PP007- WR	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP011	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP021	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	500 В
	PP025	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия WavePro 7 Zi (A)	PP007- WR	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP011	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP021	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	500 В
	PP025	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
WavePro 7000 Series	PP005A	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	600 В
WavePro 900 Series	PP005A	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	600 В
Серия WavePro HD	PP023	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP026	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
WaveRunner 8000 Series	PP022	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP024	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
WaveRunner 6 Zi Series	PP008	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP009	500 МГц	10	9,5	10: 1	400 В

			МОм	пф		
	PP022	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP024	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия WaveRunner 6000 (A)	PP007- WR	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP011	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP021	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	500 В
	PP025	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
WaveRunner Xi (A) (1 ГГц - 2 ГГц)	PP007- WR	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP011	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP021	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	500 В
	PP025	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия WaveRunner Xi (A) (≤ 600 МГц)	PP008	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP009	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP022	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP024	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
WaveSurfer 3000 Series	PP019	200 МГц	10 МОм	12 пф	10: 1	500 В
	PP020	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	500 В
WaveSurfer 400 Series	PP007- WS	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP008	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP009	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP022	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP024	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
WaveSurfer 510 Series	PP024	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия WaveSurfer Xs (A, B) (≤ 600 МГц)	PP008	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP009	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP022	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
	PP024	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
Серия WaveSurfer Xs (A, B) (1 ГГц)	PP007- WR	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP011	500 МГц	10 МОм	9,5 пф	10: 1	400 В
	PP021	500 МГц	10 МОм	11 пф	10: 1	500 В

	PP025	500 МГц	10 МОм	10 пф	10: 1	500 В
--	-------	---------	-----------	----------	-------	-------

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://teledynelecroy.nt-rt.ru> || tcy@nt-rt.ru