

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://teledynelecroy.nt-rt.ru> || tcy@nt-rt.ru

Серия T3DMM - Цифровые мультиметры

Инструменты тестирования Teledyne новой серии T3DMM представляют собой цифровые настольные мультиметры с двумя дисплеями, которые предоставляют богатый и мощный набор функций. Конструкция удобна с передней панели и компьютерного управления через USB или LAN. Каждая модель оснащена 4,3-дюймовым TFT-LCD экраном с истинным цветом с разрешением 480 * 272 для удобного просмотра. В серию T3DMM также входят цифровые данные, гистограммы, графики трендов, гистограммы и статистика, а также встроенные арифметические функции, включая статистику измерений.



Ключевая особенность

- Доступны в 4,5-значных (60 000), 5,5-значных (240 000) и 6,5-значных (2 200 000) моделях.
- Дополнительная 6,5-разрядная модель предлагается со встроенной картой сканера.
- Математические функции включают в себя: Макс, Мин, Среднее, Стандартное отклонение, дБм / дБ, Относительное измерение, Гистограмма прохождения / неудачи, График трендов, Гистограмма и т. Д.
- Измерение истинного среднеквадратичного переменного напряжения и тока.
- Поддержка удаленного управления.

Основные характеристики и функции T3DMM4-5

- Реальное разрешение показаний 4½ цифры (60000 отсчетов)
- Скорость измерения до 150 rds / s
- True-RMS Измерение переменного напряжения и переменного тока
- 1 Гб NAND флэш-памяти, файлы конфигурации запоминающего устройства и файлы данных
- Встроенная холодная клемма для компенсации термопары
- Стандартный интерфейс: USB-устройство, USB-хост, LAN
- Напряжение постоянного тока: 600 мВ ~ 1000 В
- Постоянный ток: 600 мкА ~ 10 А
- Напряжение переменного тока: True RMS, 600 мВ ~ 750 В
- Переменный ток: True-RMS, 60 мА ~ 10 А
- 2/4-проводное сопротивление: 600 Ом ~ 100 МОм
- Емкость: 2 нФ ~ 10000 мкФ
- Тест на непрерывность: Rang e установлен на 2 кОм
- Диодный тест: Регулируемый диапазон 0 ~ 4 В.
- Измерение периода: 2 мкс ~ 0,05 с
- Температура: поддержка датчиков TC и RTD
- Макс., Мин., Среднее, Стандартное отклонение, дБм / дБ, Относительное измерение, Проход / Неудача

Основные характеристики и функции T3DMM5-5

- Реальное разрешение чтения 5½ цифр (240 000 отсчетов)
- Скорость измерения до 150 rds / s
- True-RMS Измерение переменного напряжения и переменного тока

- 1 Гб Nand флэш-памяти, запоминающее устройство для файлов конфигурации и файлов данных
- Встроенная компенсация холодного терминала для измерения температуры термодпары
- Стандартные интерфейсы: USB Host, LAN
- Поддержка удаленного управления с помощью команд SCPI.
- 4,3-дюймовый TFT-LCD, дисплей 480 * 272
- Встроенная справочная система с передней панелью
- Управление файлами (поддержка U-диска и локального хранилища)
- Напряжение постоянного тока: 200 мВ - 1000 В
- Постоянный ток: 200 мкА - 10 А
- Напряжение переменного тока: True RMS, 200 мВ - 750 В
- Переменный ток: True-RMS, 20 мА - 10 А
- 2/4-проводное сопротивление: 200 Ом - 100 МОм
- Емкость: 2 нФ - 10000 мкФ
- Проверка непрерывности: диапазон зафиксирован на уровне 2 кОм
- Диодный Тест: Регулируемый диапазон 0 - 4 В
- Измерение частоты: 20 Гц - 1 МГц
- Измерение периода: 1 мкс - 0,05 с
- Измерение частоты: 20 Гц - 1 МГц
- Измерение периода: 1 мкс - 0,05 с
- Температура: поддержка датчиков TC и RTD

Основные характеристики и функции T3DMM6-5

- 4,3 "TFT-LCD, 480 * 272
- Реальное разрешение чтения 6½ цифр (2 200 000 отсчетов)
- True-RMS Измерение переменного напряжения и переменного тока
- Управление файлами (поддержка U-диска и локального хранилища)
- Встроенная холодная клемма для компенсации термодпары
- Стандартные интерфейсы: USB-устройство, USB-хост, LAN
- Встроенная система Hler облегчает сбор информации
- Поддержка удаленного управления с помощью команд SCPI.
- Поддерживает интеллектуальную систему управления лабораторией на базе BS и LAN.
- Напряжение постоянного тока: 200 мВ - 1000 В
- Постоянный ток: 200 мкА - 10 А
- Напряжение переменного тока: True RMS, 200 мВ - 750 В
- Переменный ток: True-RMS, 200 мкА - 10 А
- 2/4-проводное сопротивление: 200 Ом - 100 МОм
- Емкость: 2 нФ - 100 мФ
- Диодный тест: Регулируемый диапазон 0 - 4 В.
- Измерение частоты: 3 Гц - 1 МГц
- Измерение периода: 1 мкс - 333,33 мс
- Температура: поддержка датчиков TC и RTD

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93